

Multímetro digital Sanwa CD771

Sanwa CD771 · Japón

Multímetro digital de 4000 cuentas con rango automático que mide tensión y corriente CA/CC, resistencia, capacitancia y frecuencia, además de prueba de diodos y continuidad con zumbador y LED. Herramienta básica en mantenimiento biomédico para el diagnóstico eléctrico de fuentes de alimentación, cables, fusibles y circuitos de equipos médicos.

Normas: IEC 61010-1 · CAT III 600 V / CAT II 1000 V

✓ Calibración vigente hasta agosto 2027

TENSIÓN

Rangos CC	**400 mV · 4 · 40 · 400 · 1000 V**
Precisión CC	**± (0,5 % de lectura + 2 dígitos)**
Rangos CA	**4 · 40 · 400 · 1000 V**
Precisión CA (40 Hz a 400 Hz)	**± (1,2 % de lectura + 7 dígitos)**

CORRIENTE

Rangos CC y CA	**400 µA · 4000 µA · 40 mA · 400 mA · 4 A · 10 A**
Precisión CC	**± (1,4 % de lectura + 3 dígitos)**
Precisión CA	**± (1,8 % de lectura + 5 dígitos)**

RESISTENCIA, CAPACITANCIA Y FRECUENCIA

Resistencia	**400 Ω a 40 MΩ · ± (1,2 % de lectura + 5 dígitos)**
Capacitancia	**50 nF a 100 µF · ± (5 % de lectura + 10 dígitos)**
Frecuencia	**5 Hz a 100 kHz · ± (0,3 % de lectura + 3 dígitos)**

CONTINUIDAD, DIODOS Y FUNCIONES

Continuidad	**Zumbador y LED rojo**
Prueba de diodos	**Tensión en circuito abierto aprox. 1,5 V**
Pantalla	**LCD de 4000 cuentas con retroiluminación**
Funciones	**Rango automático, retención de datos, medición relativa y apagado automático**

DATOS FÍSICOS

Dimensiones	**166 × 82 × 44 mm**
Peso	**360 g**
Baterías	**2 pilas AA (R6)**
Autonomía	**Aprox. 400 h continuas en DCV**

INCLUYE EN EL ALQUILER

- Multímetro Sanwa CD771
- Puntas de prueba TL-23a
- Manual de instrucciones